



KIT BATTERIE BY-PASS 3000

1 ● CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Ensemble pompe By-Pass 3000, 12 ou 24 volts, avec tuyau, pistolet et kit d'aspiration pour le transfert de gas-oil.

ATTENTION :
USAGE ABSOLUMENT INTERDIT POUR LE TRANSFERT
D'ESSENCE ET DE SOLVANT.
 Ne convient pas pour le pompage de l'eau.



Prestations	KIT BATTERIE 12 V	KIT BATTERIE 24 V
Code JETLY	090041	090051
Débit (l/m)	40	40
Tension (V)	12	24
Intensité (A)	22	11
Fusible (A)	25	15
Temps de fonctionnement par cycle	30 minutes	30 minutes
Poids (kg)	7,5	7,5
Colisage (mm)	300 x 300 x 180	300 x 300 x 180

2 ● CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pompe volumétrique avec palettes à amorçage automatique (jusqu'à 2 mètres), corps en fonte.
- Moteur courant continu à balais, avec stator à aimants permanents.
- Câble d'une longueur de 2 mètres avec pinces pour la connexion à la batterie.
- Tuyau antistatique pour carburant, longueur 4 mètres, Ø 3/4".
- Pistolet manuel en aluminium.
- Filtre de fond pour tuyau d'aspiration.
- Fonctionnement en by-pass : 2/3 minutes maxi.

